

SMARTDOCK



SKYPE ROOM SYSTEMS

使用簡單易懂的高效能羅技 SmartDock，走進會議室就能立即開始會議。將您的會議轉變成為豐富協作的商用Skype體驗。會議主講人可以使用熟悉的商用Skype介面，IT 管理員會喜歡其容易部署與管理的 Windows® 10 Skype 會議應用程式。

輕鬆新增連線

SmartDock 可以加入所有您想使用的連線，包括有提供 1080p 顯示的 HDMI、三個 USB 連接埠、Gigabit 乙太網路以及耳機麥克風插孔。選用的轉接盒可保持會議桌乾淨清爽不雜亂。



完美搭配 SKYPE FOR BUSINESS



羅技 SmartDock 會議室解決方案是針對 Microsoft Skype® for Business 而設計，可搭配您目前的 Skype for Business 認證視訊顯示器和視訊攝影機使用，讓您輕鬆的一鍵加入會議。

技術規格

羅技 SMARTDOCK

整合的 Surface 連接器
兩個 HDMI 輸出，最高支援 1080p60
一個 HDMI 輸入，支援分享高達 1080p30 的內容
一個 Gigabit 乙太網路 (RJ45) 連接埠
三個 USB 3.0 連接埠
一個 3.5 公釐耳機麥克風音訊插孔
動作感應器/偵測 3 公尺範圍內的動作
Kensington 防盜鎖插孔
電源

羅技 SMARTDOCK 延長盒

五合一連接線，包括兩個 HDMI、網路、
USB 和電源連接線
兩個擴大 HDMI 輸出埠
一個 Gigabit 乙太網路 (RJ45) 連接埠
兩個 USB 2.0 連接埠
整合的羅技 GROUP 集線器，具備供
GROUP 使用的 DIN 連接埠 攝影機與話筒
擴音機
Kensington 防盜鎖插孔

尺寸

SMARTDOCK
高 x 寬 x 深：239 公釐 x 334 公釐 x 209 公釐

延長盒
高 x 寬 x 深：34 公釐 X 128 公釐 X 128 公釐

連接線長度
HDMI：3 公尺/9.8 英呎
網路：3 公尺/9.8 英呎
電源：3 公尺/9.8 英呎
延長盒：5 公尺/16.4 英呎

系統需求

Microsoft® Surface Pro 4，配備：
• Intel® Core i5
• Windows® 10 企業版
• Microsoft Skype Room System 軟體
或 Microsoft® Surface Pro (2017)，配備：
• Intel® Core i5 或 Core i7
• Windows® 10 企業版
• Microsoft Skype Room System 軟體
並且 Skype for Business 2015 或更新版本的房間資源帳戶。
• 帳戶可以是現場伺服器或線上伺服器 (Office 365) 可透過乙太網路存取網際網路，並啟用 DHCP 功能具有 HDMI 輸入埠的外接顯示器或投影機羅技 ConferenceCam (建議) 或獲得 Skype 認證的其他 A/V 裝置 100-240v AC 電源

包裝內容

羅技 SmartDock SmartDock
兩條 HDMI 連接線 (3 公尺/9.8 英呎)
一條網路連接線 (3 公尺/9.8 英呎)
電源供應器 (100-240 伏電壓)
組裝工具
文件

羅技 SmartDock 延長盒 SmartDock 延長盒
5 公尺/16 英呎延長線
VESA 安裝板 100x100 公釐
纜線整理板
文件

羅技 SmartDock + 延長盒 羅技 SmartDock 與
羅技 SmartDock 延長盒隨附的所有組件。

保固資訊

2 年有限硬體保固